

安全之星 电源分配器

T 1608S : 220V/120V , 单相 , 50/60Hz , 16A



EIA 标准 19 英寸机架设计 , 标准 1U
8 个独立电源输出插座
8 个独立 POWER-ON 开关 (带指示灯)
前面板主电源开关设置 (带可恢复电源保险)

输入过电流保护(可恢复断路器)
输入多级抗电磁干扰 EMI/RFI 滤波(共模/差模)
输入抗电网浪涌/尖峰吸收保护 (L-N, L-GND, N-GND)
输出防雷击安全接地端
后面板 20A 电源输入接口线 (标准 2 米长)

Model: T 1608S	-9A	-12A
输入/输出电压(47/63Hz)	220V	220V
输入电流	12A	16A
输出额定电流	9A	12A
输出额定功率	2,160VA	2,880VA
插座	8	8
断路器	15A	20A
EMI / RFI 滤波	20A	20A
瞬间浪涌吸收(10/100uS)	160Joules	160Joules
瞬间承受尖峰电流(8/20uS)	6,500A	6,500A
主开关 ON 指示灯	YES	YES
独立开关 ON-OFF/指示	YES	YES
电源输入线长	2 米	2 米
负载电流显示器	无	无

EMI/RFI 滤波参数(-CH 型)

额定电压/电流: 250V/16A , 50/60Hz
最大绝缘端电压: 2250VDC (L-GND)
(1 分钟) 1450VDC (L-L)
最大漏电流 (L-GND): 1.0mA @ 250V~50/60Hz
UL #E48570, CSA CLASS 2221 #LR46870,
VDE #7064-4730, SEV #J1.21/257

共模插入损耗 (L-GND: 50Ohm)

MHz	0.2	1.0	2.0	10.0
dB	15	25	45	50

差模插入损耗 (L-L: 50Ohm)

MHz	0.2	1.0	2.0	10.0
dB	10	22	32	50

安全之星 可广泛应用于: 工业制造和加工现场、电源综合布线领域、测试和测量领域、通信和广播电视领域、高级家用电器设备和商用电子设备等安全用电领域。

常州万联网络设备有限公司
江苏省常州钟楼经济开发区
劳动西路 47 号 3 号楼 4 层 邮编: 213000
电话: 0519-6898870 / 6892126
传真: 0519-6892386
电子信箱: info@macrounion.com
公司网址: www.macrounion.com

地区代理商: